



DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Godkänd	CE

UTFÖRANDEN

- För centralt batteri back-up
- Endast utan piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD

- Infälld (kan måttbeställas)

FÄRGVAL

	Vit
	Svart
	Krom
	Guld

GEMINI är nödbelysningsarmaturer främst avsedda för belysning av trappor och gradänger, men kan med fördel även monteras lågt på vägg.

Välj mellan prismafront eller nedåtriktat ljus. Prismafronten ger mest ljus, medan nedåtriktat ljus rekommenderas i trappor där för starkt ljus kan bli störande för de som befinner sig på scen. (kontakta oss för avståndstabel).


Fördelen med LED, bortsett från deras extremt långa livslängd, är att de inte är känsliga för vibrationer. Elektronisk tändning är standard vid utförande för centralt batteri back-up.

KAN ÄVEN MÅTTBESTÄLLAS


Gemini finns som standard i färger som visas ovan samt kan naturligtvis anpassas efter era önskemål. Gemini kan också måttbeställas. Piktogram med ram kan fås på begäran. Kontakta oss för mer information.



G3-Diod-NL-Krom



G3-Diod-PR-Svart-SS



G3-Diod-PR

Beställningsnr	Utförande					Tillval	
	Färgval	Nedåtriktat ljus	Prismafront	För centralt batteri back-up	Infällt utförande	Utanpåliggande montage	Sparksydd
G3-Diod-NL	Vit/Svart/Guld/Krom	✓	✓	✓	✓	-UM	
G3-Diod-PR	Vit/Svart/Guld/Krom	✓	✓	✓	✓	-UM	-SS

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING ANSLUTNING LJUSKÄLLA/OR (ingår vid leverans) VIKT



G3-Diod	6st 19mm, 2st på baksida, 2st på varje kortsida
G3	3x2,5 mm ² överkopplingsbar
G3-Diod	10st 0,1W vita lysdioder (total effekt G3-Diod vid centralt aggregat = 2W)

Vikttabell	(kg)
G3-Diod	0,5

MÅTT

(Kan även måttbeställas)

G3-Diod
(*=infällningsmått)



FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 10	
Ljuskälla	> 10	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.